

واذا حصلت ذلك فانسب حاصل البسطين وهو ستة
 الى حاصل المخرجين وهو ثمانية يكن الجواب نصف
 وان شئت فقل ثلاثة مخرج الاول مساوية لثلاثة بسط
 الثاني فاسقطها وسم البسط الباقي وهو اثنان
 من مخرج الباقي وهو اربعة تكن الجواب نصف كما ذكر
 مسئلة ثلاثة اقسام في ثلاثة اقسام المخرجان خمسة
 وخمسة والبسطان ثلاثة وثلاثة فقول حاصل تسطيع
 المخرجين خمسة وعشرون وحاصل تسطيع البسطين تسعة
 انسيها اي التسعة منها اي الخمسة والعشرون تكن خمسا
 واربعة اقسام فهي الجواب مسئلة نصف ثلث
 اي سدس وهو اولي في ربع خمس مخرج الاول اي نصف
 الثلث ستة وبسط واحد لما علمت ومخرج الثاني
 اي ربع الخمس عشرون وبسط واحد لما علمت ايضا
 مسط البسطين وهما واحد وواحد والمخرجين وهما
 عشرون وستة فاذا علمت ذلك فانسب حاصل
 البسطين وهو واحد من حاصل المخرجين وهو مائة
 وعشرون بما علمت يكن الجواب نصف سدس عشر
 مسئلة ثلث ربع اي نصف سدس وهو اولي في خمس
 سدس مخرج الاول اثنا عشر وبسط واحد ومخرج
 الثاني ثلاثون وبسط واحد فانسب واحد احاصل
 البسطين الي ثلثا يتو وستين حاصل المخرجين
 يكن الجواب ربع تسع عشر مسئلة نصف ثلث في نصف
 وثلث مخرج كل جانب وبسط خمسة لما علمت وجوابه
 اي

اي الضرب ثلثان وربع تسع لان حاصل المخرجين ستة
 وثلاثون وحاصل البسطين خمسة وعشرون ونسبة
 الي اصل الثاني الحاصل الاول ما ذكر مسئلة
 ثلث وربع في ثلث وربع مخرج كل جانب اثنا عشر
 وبسطه تسعة لما تقدر والجواب للقر بثلث ونصف
 ثمن تسع لان حاصل المخرجين مائة واربعة واربعون
 وحاصل البسطين تسعة واربعون ونسبة الثلث
 للاول ما ذكر ثم شرح بمثل لما اذا كان مع الكسر
 صحيح في احد الجانبين فقال مسئلة خمسة ونصف
 في نصف مخرج كسر الجانب الاول اثنان وبسطه
 اي الجانب الاول لا كسر فقط لان البسط للجمع والمخرج
 للكسر فقط احد عشر لما تقدم ومخرج الثاني اثنان
 وبسطه واحد لما علمت فاقسم احد عشر مسط البسطين
 على اربعة مسط المقامين مخرج اثنان ونصف وربع
 فهو الجواب ثم شرح بمثل لما اذا كان مع الكسر صحيح
 في كل من الجانبين فقال مسئلة واحد ونصف في واحد
 ونصف مخرج كسر كل جانب اثنان وبسطه اي كل جانب
 ثلاثة في اصل ضرب المخرجين اربعة وحاصل ضرب
 البسطين تسعة والجواب اثنان وربع خارج قسمة
 التسعة على اربعة وذلك ان تحمل الكسر مع احدهما
 على جملة الاخر مجتمع اثنان وتضرب الواحد الباقي
 بعد حمل النصف منه في الاثنان المجتمعة يحصل
 اثنان ثم دعلي ذلك مضروب الكسرين وهو ربع مخرج اثنان